

FONESTAR MIX-4LIVE Studio mixer.



Kod: MIX-4LIVE

Kod EAN: 8422521014625

Dostępność: Na zamówienie

Opis:

MIX-4LIVE

Mikser studyjny

4-kanalowy mikser stereo z funkcjami do transmisji stereo, interfejsem audio i rejestratorem/odtwarzacz Bluetooth®/USB.

Funkcja transmisji na żywo umożliwia podłączenie smartfona lub tabletu i transmitowanie na żywo występu na ulubionych platformach, bez potrzeby korzystania z innych urządzeń. Podłącz mikser do komputera jako interfejs audio. Możesz odtwarzać dźwięk z komputera i jednocześnie nagrywać dźwięk na komputerze. Rejestrator i odtwarzacz Bluetooth/USB umożliwia odtwarzanie muzyki lub nagrywanie występu bez użycia komputera.

Zawiera efekty (opóźnienie z powtórkami) z regulacją poziomu, co doda dodatkowego charakteru Twoim występom. Posiada również zasilanie fantomowe 48 V na kanale 1 dla zasilania mikrofonów

pojemnościowych.

Jest bardzo mały i kompaktowy, idealny dla artystów ulicznych, domowych studiów muzycznych, małych wydarzeń, imprez itp. Dodatkowo wymaga jedynie zasilania 5 VDC, 2.1 A, które może być dostarczone przez adapter, port USB w komputerze lub laptopie lub przez powerbank, co znacznie zwiększa wszechstronność i możliwości użycia tego urządzenia

Dane techniczne:

- Cechy:
 - Mikser stereo z 2 kanałami mono i 1 kanałem stereo
 - Funkcja transmisji na żywo – podłącz swojego smartfona, aby nadawać na żywo
 - Wejście/wyjście audio USB do podłączenia do komputera jako interfejs audio, umożliwia odtwarzanie dźwięku z komputera i jednocześnie nagrywanie
 - Odbiornik Bluetooth
 - Rejestrator/odtwarzacz USB
 - 2 efekty cyfrowe (opóźnienie z powtórkami)
- Odtwarzacz USB:
 - Odtwarzaj i nagrywaj pliki MP3 na nośnik USB
 - Port USB-C do podłączenia do komputera jako interfejs audio
- Wejścia:
 - 2 symetryczne wejścia combo (XLR, 600 Ω 5 mV RMS i jack 6,3 mm, 47 000 Ω 30 mV RMS) mikrofonowo/liniowe
 - 1 symetryczne/niesymetryczne wejście liniowe stereo, 2 x jack 6,3 mm/2 x RCA, 47 000 Ω 300 mV RMS
 - 1 wejście pomocnicze stereo (AUX) dla transmisji na żywo, jack 3,5 mm TRRS, 47 000 Ω 300 mV RMS
 - 1 mikrofonowe, jack mono 3,5 mm, 600 Ω 5 mV RMS
 - 1 USB/PC, stereo
- Kontrola:
 - 4 kontrolery na kanał: czułość (Gain), 2-pasmowy korektor (EQ), głośność (Volume) i dioda sygnalizacji przesterowania
 - Kontrola głośności efektu
 - Kontrola głośności na wyjściu słuchawkowym
 - Niezależna kontrola głośności na wyjściach głównych
- Funkcje:
 - Korektor 2-pasmowy na kanał
 - Wskaźnik przesterowania i wskaźniki poziomu na wyjściu głównym
 - Transmisje na żywo (live streaming)
 - USB/PC
- Wyjścia:
 - 1 symetryczne/niesymetryczne wyjście stereo (Main Out), 2 x jack 6,3 mm/2 x RCA, 5 V RMS
 - 1 wyjście pomocnicze stereo AUX do transmisji na żywo, jack 3,5 mm TRRS, 500 mV RMS
 - 1 wyjście słuchawkowe stereo, jack 3,5 mm TRRS, 500 mV RMS
 - 1 USB/PC, stereo
- Zasilanie Phantom
 - 48V na kanale 1, przełączalny
 - 5V na złączu jack 3,5 mm na kanale 1

- Pasmo przenoszenia: 20 – 20 000 Hz
- Zniekształcenia: Harmoniczne: 0,05%
- Stosunek sygnał/szum (S/N): >68 dB
- Zasilanie: 5V DC, 2.1A; zasilacz w zestawie
- Wymiary: 175 x 55 x 190 mm głębokość
- Waga: 0,6 kg
- Akcesoria:
 - Przewód jack 3,5 mm TRRS męski-męski
 - Przewód zasilający USB-A do USB-C
 - Zasilacz USB

Cena netto: 527.64 PLN

Cena brutto: 649.00 PLN