

# FONESTAR SCF-550 Control unit for amplified conference system



**Kod:** SCF-550

**Kod EAN:** 8422521600514

**Dostępność:** Na zamówienie

**Opis:**

SCF-550

Jednostka centralna systemu konferencyjnego z odsłuchowym wyjściem głośnikowym. Zawiera wzmacniacz z wejściami mikrofonowymi, linią pomocniczą i wyjście głośnikowe. Zapewnia sygnał wyjściowy do nagrywania lub dalszej dystrybucji. Umożliwia podłączenie łącznie do 64 mikrofonów (możliwość rozszerzenia do 250).

Strona www: <https://fonestar.com/en/SCF-550>

## Specyfikacja techniczna

## CHARAKTERYSTYKA

Jednostka sterująca do systemu zasilania. Wbudowany wzmacniacz. Kontrola liczby używanych mikrofonów. Nagrywanie lub dystrybucja danych wyjściowych. Umożliwia podłączenie do 64 mikrofonów. (z możliwością rozbudowy do 250)

MOC:

- 50 + 50 W RMS przy 4-16  $\Omega$

PASMO PRZENOSZENIA:

- 40-18 000 Hz

#### STEROWANIE:

- 1: głośność
- Aux: głośność
- Monitor: głośność
- Wewnętrzny głośnik mikrofonu: głośność
- Kontrola tonów niskich i wysokich
- Ogólna głośność
- Selektor liczby używanych mikrofonów
- Głośność monitora głośnika mikrofonu

#### WEJŚCIA:

- 4 grupy mikrofonów, DIN 8
- 1 niezbalansowany mikrofon, gniazdo 6,3 mm
- 1 wejście efx, gniazdo 6,3 mm
- 1 aux, RCA

#### WYJŚCIA:

- 1 zbalansowany master, XLR (nagrywanie)
- 2 wyjścia liniowe, RCA
- 1 wyjście efx, gniazdo 6,3 mm

#### ZASILANIE:

- 230/115 V AC, 500 W

#### WYMIARY:

- Głębokość 488 x 87 x 400 mm. Stojak 2 U 19

#### WAGA:

- 12,2 kg

#### AKCESORIA:

- 1 przedłużacz 13 m do podłączenia mikrofonu,
- męski DIN 8 na żeński DIN 8
- W przypadku innych długości ZAPYTAJ
- 1 x 2 m kabel audio XLR
- Kabel audio 2 x 1,5 m RCA do gniazda mono 6,3 mm
- 1 męskie złącze zaciskowe DIN 8

**Cena netto:** 4024.39 PLN

**Cena brutto:** 4950.00 PLN